



Nota:

- Traseele de curenti slabi se vor poza la o distanta minima de 30 cm de cele de curenti tari, pe zonele de paralelism.
- Mediul de expunere este normal.
- Modulele adresabile de intrari / iesiri (transpondere) se vor monta in doze rezistente la foc minim 30 minute.
- Toate cablurile utilizate in instalatia de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu vor fi rezistente la foc minim 30 de minute si se vor monta prin tuburi de protectie ignifugate. Pe elementele combustibile se vor monta in tub metalic PEL, rezistent la foc.
- Distanta de la orice punct al cladiri pana la primul declansator manual de incendiu este de maxim 30m.
- Montajul detectorilor se face pe tavan.
- Montajul declansatoarelor manuale se face pe perete la o distanta de 1,2 m -1,5 m fata de sol, cu o distanta intre ele de maxim 30m.
- Montajul sirenelor de interior se face pe perete la o distanta de 2,4m fata de sol si pe tavan.
- Montajul ECS se face pe perete la o distanta de 1,5m fata de sol.
- Legatura de la T.G.D. la ECS se va realiza cu cablu antifoc NHXH E90 3x2,5 mm, cu P.E. conectat la priza de pamant prin intermediul barei/PE a T.G.D. Conectarea se va face de beneficiar, inainte de intreruptorul general al TGD, printr-un intreruptor 2P-20A/30mA, 230 V, 50Hz.
- Monitorizarea se realizeaza de catre o firma desemnata de beneficiar.
- Legatura dintre apelatorul telefonic si sistemul telefonic exterior se va realiza de catre o firma specializata angajata de beneficiar.
- Legaturile dintre echipamentele cu rol de securitate la incendiu si IDSAI se vor realiza de catre o firma desemnata de beneficiar.
- La executia instalatiei de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu beneficiarul va trebui sa indeplineasca conditiile stipulate in capitolul Obligatiile beneficiarului pentru asigurarea conditiilor de functionare a IDSAI.
- Beneficiarul va asigura sursa de alimentare de rezerva pentru consumatorii cu rol de securitate la incendiu, conform 17-2011, art. 7.22.1 b, alin.2.
- Echipamentele utilizate vor fi in conformitate cu reglementarile de calitate europene si romanesti. Toate echipamentele vor fi insotite de certificate de conformitate.
- Proiectantul nu isi asuma raspunderea pentru neconcordanțe aparute datorate nerespectării specificatiilor producatorilor echipamentelor.

Tipul de element
 Numar bucia
 Numar adresa
X0.00

	ECS	Echiptament de control si semnalizare la incendiu adresabil (ECS)		SA	Sursa de alimentare certificata EN54-2/A2 pentru alimentare module IN/OUT , 24V/3A cu acumulator 2x12V/7Ah
	REP	Panou repetur cu afisaj LCD (REP)		AT	Apelator telefonic DCSF7 (AT)
	DF	Detector de fum optic adresabil , montat aparent (DF)		DM	Detector multicriterial fum+temperatura , montat aparent (DM)
	SI	Sirena de exterior (SE)		JE	Cablu JE-H(ST)H E30/FE180 1x2x0,8mm
	BI	Sirena adresabila de interior cu flash, hm = 2,40 m (BI)		NHXH	Cablu NHXH E90 3x2,5 mmp
	TGD	Tablou general de distributie (TGD)		DM	Detector multicriterial fum+temperatura , montat aparent (DM)
	ECS	Echiptament de control si semnalizare la incendiu adresabil (ECS)		JE	Cablu JE-H(ST)H E30/FE180 2x2x0,8 mm



VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNTATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
Proiectant general: S.C. HAUSPLAN PROJEKT SRL Str. Stefan Greceanu, nr. 3, Ploiesti, jud Prahova	Proiectant instalatii: MJK INSTAL S.R.L. CUI:36904269 PITESTI-ARGES		Beneficiar MUNICIPIUL PLOIESTI Titlu proiect: E.T. SI D.A.L.I. - REAMENAJARE IMOBIL DIN STRADA PREDEAL NR. 28 IN UNITATE DE INVATAMANT PRESCOLAR ADRESA: PLOIESTI, STR. PREDEAL, NR. 28	Pr.NR. 1017/2022 FAZA: D.A.L.I. PLANSA ICS-01
PROIECTAT	ing. Rusanu Bogdan		SCARA 1:100	TITLU PLANSA : INSTALATIE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU - PLAN SUBSOL
DESENAT	ing. Alexandru Brebenel		10.2022	

